

**Model:**

VDA-99A3

**Indeks:**

A33A199

**EAN:**

5905548276441


**Opis:**

IP Box (Bramka IP) Eura VDA-99A3 służy do rozbudowy 4 żyłowych wideodomofonów z serii Eura Connect i przekierowania rozmowy z jednorodzinnej kasety zewnętrznej na urządzenia mobilne. Bramka IP umożliwia podłączenie dwóch kaset zewnętrznych, monitora i kamery analogowej (wkrótce w ofercie). Do urządzenia dołączony jest adapter sieciowy 12V DC.

IP Box Eura VDA-99A3 posiada wbudowany moduł WiFi oraz port LAN umożliwiające połączenie z Internetem, dzięki czemu możliwa jest obsługa urządzenia za pomocą aplikacji Eura Connect dostępnej na platformy Android i iOS. Po naciśnięciu przycisku wywołania na kasecie zewnętrznej, następuje równoległe wywołanie analogowego monitora oraz przekierowanie wywołania na smartfona. Aplikacja mobilna Eura Connect umożliwia odbieranie połączeń, sterowanie rygłem elektromagnetycznym i automatem bramowym, automatyczne rejestrowanie filmów w przypadku nieodebrania połączenia, czy manualne wykonywanie zdjęć oraz rejestrowanie filmów w trakcie trwania rozmowy.

**Specyfikacja techniczna:**

Napięcie zasilania	12 V DC
Ilość przewodów łączących	min. 4
Ilość obsługiwanych lokali	1
Ilość obsługiwanych wyjść	2
Rodzaje wyjść	Wyjście 1: 12V DC 350mA Wyjście 2: N.O. 1A/ 24V DC Max
Interfejs komunikacji przewodowej	Ethernet 10/100 Mb/s RJ-45
Interfejs komunikacji bezprzewodowej	IEEE 802.11 b/g/n
Obsługa za pomocą aplikacji (Android/iOS)	Tak
Moc nadajnika WiFi	2 dBi
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Temperaturowy zakres pracy	-20°C ~ +50°C
Wymiary (W x SZ x G)	26 x 105 x 105 mm
Waga netto	135 g